



Stromversorgung für den Caravan / Reisemobil

Die Verlängerungsleitungen für die Verbindung zur Steckdose am Caravan Stellplatz, die den Caravan / Reisemobil versorgt, muss aus Folgendem bestehen:

a) einem Stecker in Übereinstimmung mit DIN EN 60309-2 (VDE 0623), und

b) einer flexibelen Leitung; von 25 m (\pm 2 m) Länge

- versehen mit harmonisierter Kennzeichnung H07RN-F oder gleichwertig,

- die einen Schutzleiter mit der Farbkennzeichnung entsprechend

(VDE 0100-510), Abschnitt 514.3 enthält,

Mit einem Querschnitt in Übereinstimmung mit Tabelle 721A; und

c) einer Kupplung, falls vorhanden, kompatibel mit dem Anschluss nach 721.55.1.1.

Tabelle 712A – Querschnitt von flexibelen Verlängerungsleitungen für den Anschluss des Caravans Mindestquerschnitt 2,5 mm²

Das Kabel darf nur direkt vom Stromkasten zum Caravan angeschlossenen werden.